

## 开门器系列

### SL20/ SL3D

SL20/ SL3D 电机设计用于滑轨门，允许DIY用户使用遥控器启动门。  
两者均经过精心设计，可作为一个完整的套件，供消费者自己轻松安装。



SL20电机



SL3D电机



齿条

IPH1  
Photocells

X3R遥控器



WLT1警示灯

## 产品规格

- 主要应用领域：开门器
- 最大门重量：200kg (SL20), 400kg (SL3D)
- 输入：110 / 230V AC
- 齿条长度：4m, 8齿条
- 防护等级：IP44
- 工作周期：20% · 20分钟内最长连续操作5分钟
- 工作环境温度：-20°C ~ + 60°C
- 卓越的可靠性和易于安装
- 人性化的2位数字显示界面
- 紧急停止功能
- 行人模式(单门打开)
- 有视频门电话或外接钥匙开关的干接点
- 错误代码显示
- 滚动码检查，可提供更安全的存取控制
- 最多可存储20个遥控器按键
- 缓停可提供更高的安全性
- CE认证

## 选项

---

- 可充电的12V/5Ah铅酸电池，作为备用电源放置在控制箱内。

## 电机

---

### SL20

- 输入：230V~, 50/60Hz, 150W max.
- 最大门重量：200kg
- 齿条长度：4m, 8齿条
- 壳体：Pantone 432U · 塑料
- 底座：Pantone 8401C · 金属
- 手动脱离系统在壳体内



### SL3D

- 输入：230V~, 50/60Hz, 200W max.
- 最大门重量：400kg
- 齿条长度：4m, 8齿条
- 壳体：Pantone 432U · 塑料
- 底座：Pantone 8401C · 金属
- 带内六角扳手的手动脱离系统



## 齿条

---

- 长度：4m
- 数量：8



## 遥控器

---

- 频率：433.92MHz，带滚动码
- 4个按钮，最多10个频道
- 电池：3V/CR2032(X3R), 12V/A27(XM4H), 12V/A23(XA4H)



**X3R**



**XM4H**



**XA4H**

## 警示灯

---

- 输入：12V DC/10W
- 在门移动和障碍物检测期间提供闪烁信号



**WLT1**



**WLT5**

## Photocells

---

- 电流消耗：  
TX: 30mA  
RX: 25mA



**IPH1**

## 型号编码

		SL3D	X3R	WLT1	IPH1
电机	SL20 SL3D SL3DB: 内置12V/5Ah电池				
遥控器	X3R (预设) XM4H XA4H				
警示灯	WLT1 (预设) WLT5				
Photocells	IPH1 (预设)				